


Změna směru otáčení elektromotoru je zajištěna dvěma stykači, jejichž silová část je zapojena v jiném sledu fází, ovládanými tlačítky SB2 - chod motoru jedním směrem, SB1 - vypnutí, SB3 - chod motoru druhým směrem. Blokování je provedeno stejně jako u vzájemného blokování dvou stykačů s tím rozdílem, že celý ovládací okruh je napájen z jednoho místa přes tepelné relé FA1 a vypínač tlačítko SB1. Do ovládacího okruhu může být vřazena signalizace, která je spínána zaplnacím kontaktem právě sepnutého stykače (KM1, KM2). Pro potřeby omezeného pohybu v krajních polohách (zařízení, které to u pohonů vyžaduje) lze zapojit v sérii s blokovací částí okruhu koncový spínač (KM2 - SQ1 - cívkou KM1, resp. KM1 - SQ2 - cívkou KM2).



VENTILATOR
0,37 kW

